

# Chiave a cricchetto LXT®

## DWR180ZJ

18V • 3/8" / 1/4" • 47,5 Nm

Chiave a cricchetto LXT® molto agile e compatta

Chiave a cricchetto DWR180ZJ LXT 18V ideale per la manutenzione ad esempio in un garage. Coppia di serraggio 47,5 Nm con montaggio da 3/8" o 1/4" con due adattatori a presa variabili. LED per illuminare la zona di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito in valigetta Makpac.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Attacco quadro	3/8 / 1/4 "
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	369 x 79 x 69 - 87 mm
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	47,5 Nm
Livello di vibrazione (3 assi)	2,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381732888**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

**191A51-1**  
Adattatore 1/4"



**191A50-3**  
Adattatore 3/8"



---

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

**191A50-3**  
Adattatore 3/8"



**191A51-1**  
Adattatore 1/4"

